

Инструкция по настройке APN для терминалов производителей «Infinix» и «Тесно»

1. Для настройки APN необходимо зайти в меню **«Настройки»**, в пункте **«SIM и Мобильный интернет»** выбрать пункт **«Слот SIM1 25915XXXXXXXX»** (где XXXXXXXX – номер телефона абонента), далее выбрать пункт **«Точка доступа»** (самый нижний).

Если ранее уже создавался какой-либо APN, то необходимо нажать кнопку **«⋮»** (в правом верхнем углу экрана) и выбрать пункт **«Сбросить настройки»**.

Если после обновления версии программного обеспечения APN не создавался или уже выполнен сброс настроек, то необходимо создать два новых APN. Для этого необходимо:

- Зайти в меню **«Настройки»**.
- Выбрать пункт **«SIM и Мобильный интернет»**.
- Выбрать пункт **«Слот SIM1 25915XXXXXXXX»** (где XXXXXXXX – номер телефона абонента).

- Выбрать пункт **«Точки доступа»** (самый нижний).
 - Нажать кнопку **«+»** (в правом верхнем углу экрана).
- 1.1. Создание APN **«IMS»** (позволяет осуществлять входящие и исходящие вызовы):
- 1.1.1. В поле **«Имя»** необходимо ввести значение **«ims»** и нажать кнопку **«ОК»**.
- 1.1.2. В поле **«APN»** необходимо ввести значение **«ims»** и нажать кнопку **«ОК»**.
- 1.1.3. В поле **«Тип точки доступа»** необходимо ввести значение **«ims»** и нажать кнопку **«ОК»**.

- 1.1.4. Нажать кнопку **«⋮»** (в правом верхнем углу экрана) и выбрать пункт **«Сохранить»**.
- 1.2. Создание APN **«IDC LTE»** (позволяет использовать передачу данных):
- 1.2.1. В поле **«Имя»** необходимо ввести значение **«IDC LTE»** и нажать кнопку **«ОК»**.
- 1.2.2. В поле **«APN»** необходимо ввести значение **«4g.idknet.com»** и нажать кнопку **«ОК»**.
- 1.2.3. В поле **«Имя пользователя»** необходимо ввести значение **«idc»** и нажать кнопку **«ОК»**.

- 1.2.4. В поле **«Пароль»** необходимо ввести значение **«idc»** и нажать кнопку **«ОК»**.
- 1.2.5. В поле **«Тип аутентификации»** необходимо выбрать значение **«PAP или CHAP»**.
- 1.2.6. Нажать кнопку **«⋮»** (в правом верхнем углу экрана) и выбрать пункт **«Сохранить»**.

2. После сохранения APN необходимо зайти в меню **«Настройки»**, в пункте **«SIM и Мобильный интернет»** выбрать пункт **«Слот SIM1 25915XXXXXXXX»** (где XXXXXXXX – номер телефона абонента) и проверить активность ползунка в пункте **«Звонки по VoLTE»** (должен быть включён).

3. После проверки активности ползунка необходимо либо перевести терминал в **«Режим полета»** и, через 5 секунд, отключить этот режим, либо перезагрузить терминал.